

# DCNM-DSL Poste discussion avec sélecteur langue

www.boschsecurity.com



- Configuration possible en tant que poste participant, double usage ou président
- Indication de la langue en caractères natifs
- Lecteur NFC pour la reconnaissance rapide des participants

DICENTIS incorpore plusieurs technologies normalisées qui ont été associées pour créer une plate-forme ouverte. Cette association permet de créer des solutions de système complètes en intégrant simplement des produits compatibles. Le système DICENTIS bénéficie ainsi d'une grande capacité d'évolution. Le système peut évoluer en fonction des besoins croissants des installations de réunion et de conférence. Le système de conférence DICENTIS est bâti sur l'architecture de réseau média OMNEO sur l'IP, qui a été développée par Bosch.

Ces postes de discussion DICENTIS élégants permettent aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'une discussion. Avec le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, les délégués peuvent facilement écouter l'orateur dans la langue de leur choix. La sélection de langue est une opération simple et elle s'active automatiquement lorsque des casques sont connectés au poste. Le délégué peut ensuite faire défiler la liste des langues disponibles en appuyant sur les boutons tactiles allumés. Les langues disponibles sont affichées en caractères natifs pour améliorer la lisibilité.

Le double usage et la reconnaissance rapide des participants (via le badge d'identification NFC) peuvent être facilement activés via l'utilisation de licences logicielles supplémentaires.

## Fonctions

### Généralités

- Le poste peut être facilement configuré en tant que poste à utilisation unique ou poste de président via l'application logicielle de configuration PC.
- Écran de 1,44 pouces pour l'affichage des éléments suivants :
  - Sélection de la langue en caractères natifs.
  - Sélection de la langue sous la forme abrégée ISO.
  - Numéros de langue.
- Lecteur de badge sans contact NFC intégré.
- Fonctionnalités supplémentaires avec l'utilisation de la licence logicielle uniquement :
  - Fonctionnalité d'identification.
  - Sélection de la langue (licence incluse).
  - Usage double.
- Bouton de coupure du son.
- Pris en charge de connexion en étoile et en boucle.

### Intelligibilité orale

- Son cristallin grâce à un rapport signal/bruit élevé.
- Garantie d'une intelligibilité maximale de la parole.
- Le haut-parleur et le microphone peuvent être actifs en même temps pour simplifier l'expérience de réunion en face à face. Un supprimeur de Larsen est intégré pour éviter l'effet Larsen.

### Sécurité

- Le cryptage garantit la confidentialité des informations échangées dans le cadre du système.

### Microphones

- Une prise est fournie pour brancher les microphones enfichables (DCNM-HDMIC, DCNM-MICS ou DCNM-MICL (tous sont à commander séparément)).

### Écouteurs et haut-parleurs

Le poste est doté d'une connexion de casque et d'un réglage du volume indépendant (des deux côtés de l'appareil), afin que l'orateur puisse être entendu clairement, même dans les situations où le bruit de fond est important.

### Commandes et voyants

Sur la face supérieure :

- Écran de 1,44 pouces avec 2 boutons tactiles.
- Voyant d'identification NFC.
- Microphone avec un voyant rouge ou vert :
  - Un voyant rouge indique que le microphone est activé.
  - Un voyant vert indique qu'une demande de parole est acceptée.
- Signification des voyants LED sur le poste :
  - Microphone actif : rouge
  - Prise de parole possible : blanc.
  - Priorité : blanc (président seulement).
  - Demande de parole : vert.

Côtés gauche et droit du poste :

- Commandes rotatives pour le réglage indépendant du volume du casque

### Interconnexions

- Prise pour microphone enfichable.
- Deux prises pour casque stéréo de 3,5 mm.
- 2 connexions compatibles RJ45 pour l'alimentation et la communication du système.
- Installation plug-and-play à chaud.

### Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/ labels de qualité	
Europe	CE	DECL EC DCNM-DSL

### Composants

Quantité	Composant
1	Poste de discussion DCNM-DSL DICENTIS avec sélecteur langue

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	48 Vcc
Consommation	3,6 W
Réponse en fréquence	de 100 Hz à 20 kHz (-3 dB au niveau nominal)
Taux de distorsion d'harmoniques au niveau nominal	< 0,1 %
Plage dynamique	> 90 dB
Rapport signal/bruit	> 90 dB

#### Entrées audio

Niveau d'entrée nominal du microphone	80 dB SPL conformément à CEI60914
Niveau d'entrée maximal du microphone	110 dB SPL conformément à CEI60914

#### Sorties audio

Sortie nominale du haut-parleur	72 dB NPA à 0,5 m
Sortie maximale du haut-parleur	87 dB NPA
Sortie nominale du casque	0 dBV
Sortie maximale du casque	3 dBV
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie casque	65 mW

#### Généralités

Taille de l'écran	36,58 mm
Type d'écran	LCD
Badge NFC sans contact pris en charge	ISO/IEC14443 type A (de 106 kbps à 848 kbps. MIFARE 106 kbps).

#### Caractéristiques mécaniques

Montage	De bureau
Dimensions (H x l x P) sans microphone	72 x 259 x 139 mm
Couleur (partie supérieure et socle)	Noir trafic (RAL 9017)
Poids	Environ 955 g

**Caractéristiques environnementales**

Température de fonctionnement	5 à +45 °C
Température de stockage et de transport	-30 °C à +70 °C
Humidité ambiante	< 90 %, > 5%

**Informations de commande****DCNM-DSL Poste discussion avec sélecteur langue**

Poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, écran de 1,44 pouces et lecteur d'identification NFC. Choix de microphones enfichables à commander séparément.

Numéro de commande **DCNM-DSL**

**Accessoires****DCNM-HDMIC Microphone haute directivité**

Microphone haute directivité DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-HDMIC**

**DCNM-MICS Microphone à col de cygne court**

Microphone à col de cygne court DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICS**

**DCNM-MICL Microphone à col de cygne long**

Microphone à col de cygne long DICENTIS pour le système de conférence DICENTIS ou le système de conférence sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICL**

**DCNM-TCD Valise de transport pour 10x DCNM-xD**

Valise de transport pour stocker et transporter dix postes de discussion DICENTIS, dix microphones haute directivité, dix microphones à col de cygne court ou long, et des câbles.

Numéro de commande **DCNM-TCD**

**ACD-MFC-ISO Carte, MIFARE classic, 1kB, 50pcs**

Badge classique MIFARE avec stockage de données de 1 kilooctet, 2 zones d'application, l'une d'elles pouvant être personnalisée. Informations emballage : 50 badges / chaque unité

Numéro de commande **ACD-MFC-ISO**

**ACD-EV1-ISO Carte, MIFARE EV1 8kB, 50pcs**

Badge Mifare DESFire EV1 avec stockage de données de 8 kilooctets, 2 zones d'application, l'une d'elles pouvant être personnalisée. Informations emballage : 50 badges / chaque unité

Numéro de commande **ACD-EV1-ISO**

**DCNM-CB02-I Câble réseau système, 2m**

2 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB02-I**

**DCNM-CB05-I Câble réseau système, 5m**

5 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB05-I**

**DCNM-CB10-I Câble réseau système, 10m**

10 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB10-I**

**DCNM-CB25-I Câble réseau système, 25m**

25 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB25-I**

**Options logicielles****DCNM-LSID Licence pour identification à 1 siège**

Licence logicielle DICENTIS pour l'activation de la fonction d'identification depuis le siège sur le poste de discussion DICENTIS avec vote, le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile, le poste multimédia DICENTIS et le poste sans fil étendu DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-LSID**

**DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste**

Licence logicielle DICENTIS pour l'activation du double usage depuis le siège sur le poste de discussion DICENTIS, le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile et les postes sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-LSDU**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com