



Configurer mon détecteur pour déclencher mon système d'alarme et être informé de tout mouvement.



Lancer un scénario pour ma routine matinale : allumer les lumières de la salle de bain.



Eteindre automatiquement les lumières lorsque je ne suis pas dans une pièce pour faire des économies d'énergie.



Configurer mon détecteur afin d'allumer la lumière dès que quelqu'un passe dans le hall.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : pile CR123A 3V
Durée de vie : 5 ans
Utilisation intérieure
Montage :
adhésifs (inclus)
crochets de fixation (inclus)
Portée sans fil : Jusqu'à 30 mètres
Portée de détection : Jusqu'à 5 mètres
Sensibilité : de 0 à 1000Lux
Radio : Protocole EnOcean®
EEP : A5-07-03
Fréquence : dépend de la région
Dimensions : 65*65*39mm

CERTIFICATIONS ET STANDARDS - EUROPE

EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +
A1:2010 +A12:2011 + A2:2013
EN301 489-1 V1.9.2
EN301 489-3 V1.6.1
EN300 220-2 V2.4.1
EN 62479: 2010

