

SIMATIC S7-300, module de simulateur SM 374, pour la simulation de 16 entrées ou sorties resp. 8 entrées et 8 sorties 16 commutateurs, 16 LED



Informations générales

Désignation du type de produit SM 374

Courant d'entrée

sur bus interne 5 V CC, maxi 80 mA

Puissance dissipée

Puissance dissipée, typ. 0,35 W

Entrées TOR

Nombre d'entrées TOR 16; commutateur

Sorties TOR

Nombre de sorties TOR 16; LED

Entrées analogiques

Nombre d'entrées analogiques 0

Sorties analogiques

Nombre de sorties analogiques 0

Séparation galvanique

Séparation galvanique entrées TOR

- entre voies et bus interne

Non

Séparation galvanique sorties TOR

- entre voies et bus interne

Non

Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

125 mm

Profondeur

120 mm

Poids

Poids approx.

190 g

dernière modification :

24-10-2019