

SIMATIC S7-300, coupleur IM 361 dans le châssis d'extension pour le raccordement au châssis de base (IM360), tension d'alimentation 24V CC, avec bus K



Figure à titre d'exemple

Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	
• 24 V CC	Oui
Courant d'entrée	
sur tension d'alimentation L+, maxi	500 mA
Puissance dissipée	
Puissance dissipée, typ.	5 W
Configuration matérielle	
Nombre de coupleurs par CPU, maxi	3
Dimensions	
Largeur	80 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	120 mm
Poids	
Poids approx.	505 g

dernière modification :

13-10-2019