

Fiche produit

ATPA0063

AGYLUS

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



- Déclenchement du son PPMS.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Étanche (IP 55).
- Son de fin d'alerte.

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques majeurs, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d'un mode interne d'alerte accident majeur [...] différent du signal d'alerte incendie ».

L'alarme PPMS émet un signal d'alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et l'application par tous des consignes de rassemblement dans les lieux prévus de mise en sureté.

La télécommande permet de déclencher l'alarme PPMS adaptée au risque avéré (parmi 4 sons PPMS).

Applications

- Produit destiné à répondre aux exigences du PPMS.

Produits complémentaires

- Alarme type 4 AGYLUS (AATR0314).
- Alarme PPMS AGYLUS (AACR1403).
- Diffuseur AGYLUS (ADIR0314).
- Alarme type 4 AGYLUS 230 V (AATR0230).
- Alarme PPMS AGYLUS 230 V (AACR3002).
- Diffuseur AGYLUS 230 V (ADIR0230).
- Passerelle entrée/sortie filaire AGYLUS (APES1430).

Télécommande PPMS AGYLUS

Fiche produit

ATPA0063

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-controle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ATPA0063
Contrôle de l'état de pile faible	Oui
Déclenchement	4 sons PPMS début et fin d'alarme
Technologie radio	LoRa
Portée radio	50 m
Bande de fréquence	868 MHz
Nombre de télécommandes en réseau	Illimité
Alimentation	CR2032
Autonomie	2 ans
Indice de protection	IP 55
Matériaux	ABS
Poids	50 g
Dimensions	L.45 x H.80 x P.14 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

