

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EVP3MM

EVlink - accessoire de communication - 3G/4G modem



### Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Modem 4G
Couleur	Bleu

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	EVlink EVlink parking borne de recharge EVlink EVlink Smart Wallbox borne de recharge EVlink EVlink City borne de recharge
Composition du kit	1 modem 1 cordon d'alimentation sans fusible 1 plaque(s) de fixation 2 clip de montage sur rail DIN 2 vis Antenne (à commander séparément)
Vitesse de transmission	150 Mbps pour liaison descendante 50 Mbps pour liaison montante
[Us] tension d'alimentation	7...32 V CC
Mode d'installation	Par clips Par vis
Type de connexion intégrée	Emplacement pour carte micro SIM (3FF) 1,8 V ou 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Largeur	76 mm
Hauteur	29 mm
Profondeur	106 mm
Poids du produit	0,231 kg

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-40...85 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	15...93 % sans condensation
Certifications du produit	RED[RETURN]EN/CEI 60950-1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17,7 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage 1	499,0 g

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,645 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	65,624 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------